

Software herstel van digix in ON mode.

stap 1 : benodigdheden

- 2 zelfde model receiver (bv. ci receiver-ci receiver, of pvr model-pvr model)
- null-modem kabel

UITLEG

volgorde

HOST RECEIVER: Is de receiver die de software gaat leveren

SLAVE RECEIVER: Is de receiver die de software gaat ontvangen van de HOST

Oftewel je gaat de software kopiëren van HOST naar SLAVE.

Stap 2

Zet de SLAVE receiver uit.

Stap 3

Zet de HOST receiver UIT en AAN met de schakelaar op de ACHTERZIJDE van de HOST receiver.

Druk dan drie maal op exit aan de voorzijde van de HOST receiver [exit] [exit] [exit], en binnen drie seconden de MUTE knop van je afstandsbediening.

De HOST receiver zal zich resetten en in HOST MODE komen (zie display van de HOST receiver)

Stap 4

Sluit nu de null-modemkabel aan op beide receivers.

Stap 5

Zet nu je SLAVE receiver aan, het overdragen van de software zal nu automatisch starten

(In het display zie je nu de status van overdracht process, zoals Dn00, up00,

End.....)

Stap 6

Als er niets gebeurt, zet dan de Slave receiver UIT en weer AAN.

Stap 7

Als je een aantal pogingen vanaf stap 6 hebt ondernomen zonder succes, probeer het dan nogmaals vanaf Stap 2.

**\* ZET IN GEEN GEVAL DE RECEIVER UIT, TIJDENS HET OVERDRACHTS PROCESS, DE RECEIVER KAN DAARDOOR BLIJVENDE SCHADE OPLOPEN.**