

## Handleiding voor het installeren van de CI-update 3.03.13sp2 voor de meest gebruikte toestellen



De update is alleen van toepassing op de CI-module met de wereldbol met vermelding van de partnummer '910050 R1.1' op de achterkant.

## Denson DS330/400

1. Schakel eerst naar de zender Nederland 1 SD op kanaal 1 of kanaal 281. Hierna kun je beginnen met de update procedure.
2. Voor het installeren van de nieuwe update voor de CI-module van de Denson DS330 of de Denson DS400 druk je op 'menu' op de afstandsbediening.
3. Je komt nu in het hoofdmenu. In het hoofdmenu kies je voor de optie 'common interface'. Druk vervolgens op OK.
4. Selecteer de CA slot, 1 of 2, waar de CI-module is ingestoken. Deze herken je aan het woord 'Canal Digitaal'. Druk vervolgens op OK.
5. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu 'nieuwe software' en druk op OK.
6. Er verschijnt een melding met de vraag 'wilt u de nieuwe software inladen'. Kies voor de optie 'ja' en druk op OK.
7. Haal na het voltooien van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
8. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie 'module informatie' en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

## Dizipia

1. Schakel eerst naar de zender BVN op kanaal 14. Hierna kun je beginnen met de update procedure.
2. Het updaten van de CI-module van de Dizipia gaat van start door allereerst te drukken op 'menu' op de afstandsbediening.
3. Selecteer allereerst 'Common Interface' en vervolgens selecteer je 'CanalDigitaal'.
4. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu 'nieuwe software' en druk op OK.
5. Bij de melding 'wilt u nieuwe software inladen' selecteer je de optie 'ja' en druk je op OK.
6. Haal na het voltooien van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
7. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie 'module informatie' en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

## Dreambox

1. Schakel eerst naar de zender BVN op kanaal 14. Hierna kun je beginnen met de update procedure.
2. Om de CI-module update te installeren op je Dreambox dien je de volgende stappen te volgen. Druk op 'menu' op de afstandsbediening.
3. Selecteer 'Setup' en selecteer vervolgens 'SoftCam/CI'.
4. De volgende stap is het selecteren van de optie 'Common interface'.
5. Kies voor de optie 'Canal Digitaal'.
6. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu 'nieuwe software' en druk op OK.
7. Bij de melding 'wilt u nieuwe software inladen' selecteer je de optie 'ja'. Druk op OK om te bevestigen.
8. Haal na het voltooien van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
9. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie 'module informatie' en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

## Homecast

1. Schakel eerst naar de zender BVN op kanaal 14. Hierna kun je beginnen met de update procedure.
2. Het updaten van de CI-module van de Homecast gaat van start door allereerst te drukken op 'menu' op de afstandsbediening.
3. Selecteer hierna 'status' en vervolgens 'Canal Digitaal'.
4. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu 'nieuwe software' en druk op OK.
5. Bij de melding 'wilt u nieuwe software inladen' selecteer je de optie 'ja'. Druk op OK om te bevestigen.
6. Haal na het voltooien van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
7. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie 'module informatie' en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

## Rebox-RE4000

1. Schakel eerst naar de zender Nederland 1 SD op kanaal 1 of kanaal 281. Hierna kun je beginnen met de update procedure.
2. Druk op de 'menu' knop op je afstandsbediening om de nieuwe update voor de Rebox RE-4000 te installeren.
3. Selecteer de optie 'Hulpmiddelen' met de rechterpijlknoop. Druk vervolgens op OK.
4. Gebruik de pijltoetsen om naar beneden te gaan en selecteer de optie 'CAS'. Druk op de OK toets op de afstandsbediening.
5. Selecteer de CI slot, 1 of 2, waar de CA-module is ingestoken. Deze herken je aan het woord 'Canal Digitaal'. Druk vervolgens op OK.
6. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CA-module. Selecteer in het menu 'nieuwe software' en druk op OK.
7. Bij de melding 'wilt u nieuwe software inladen' selecteer je de optie 'ja'. Druk op OK om te bevestigen.
8. In het scherm staat nu ' bezig met initialisatie'. Tijdens dit proces druk je na enkele seconden op 'exit'. Het updaten gaat nu verder op een andere scherm.
9. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CA-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
10. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CA-Module. Selecteer de optie 'module informatie' en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

## Samsung

1. Schakel eerst naar de zender BVN op kanaal 14. Hierna kun je beginnen met de update procedure.
2. Om de CI-module van de Samsung te updaten dien je allereerst op de 'menu' knop te drukken op de afstandsbediening.
3. Selecteer vervolgens systeem en druk OK. Je herkent de optie 'systeem' aan de afbeelding van een tandwiel die eraan wordt weergegeven.
4. Selecteer 'algemene interface' en druk vervolgens op OK.
5. Selecteer met de pijltoetsen de optie 'CI-menu' om in de instellingen van de CI-module te komen.
6. Selecteer in het menu 'nieuwe software' en druk op OK.
7. Er verschijnt een melding met de vraag of u de nieuwe software wilt inladen. Kies voor de optie 'ja'.
8. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
9. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie 'module informatie' en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

## Scena 5

1. Schakel eerst naar de zender BVN op kanaal 14. Hierna kun je beginnen met de update procedure.
2. De volgende stappen dien je te volgen om de CI-module te updaten op de Scena 5. Druk op 'menu' op de afstandsbediening.
3. Je komt nu in het hoofdmenu. In het hoofdmenu kies je voor de optie 'common interface'. Druk vervolgens op OK.
4. Kies voor de optie '2 CanalDigitaal'.
5. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu 'nieuwe software' en druk op OK.
6. Bij de melding 'wilt u nieuwe software inladen' selecteer je de optie 'ja' en druk je op OK.
7. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
8. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie 'module informatie' en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

## Smart Titanium V2

1. Schakel eerst naar de zender BVN op kanaal 14. Hierna kun je beginnen met de update procedure.
2. Bij het installeren van de update voor de CI module van de Smart Titanium V2 dien je allereerst te drukken op 'menu'
3. Je komt nu in het hoofdmenu. In het hoofdmenu kies je voor de optie 'common interface'. Druk vervolgens op OK.
4. Kies voor '2 CanalDigitaal' en druk op OK.
5. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu 'nieuwe software' en druk op OK.
6. Er verschijnt een melding met de vraag of u de nieuwe software wilt inladen. Kies voor de optie 'ja'.
7. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
8. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie 'module informatie' en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

## Sony Bravia

1. Schakel eerst naar de zender BVN op kanaal 14. Hierna kun je beginnen met de update procedure.
2. Om de CA-module van de Sony Bravia te updaten dien je allereerst op de 'home' toets op de afstandsbediening te drukken.
3. Vervolgens selecteer je 'instellingen' met de pijltoetsen. Let op, druk nog niet op de OK-toets. De OK-toets is de ronde toets tussen de pijltoetsen.
4. Ga met de pijltoetsen naar boven of beneden en selecteer 'digitaal set up'. Druk vervolgens op OK.
5. Selecteer 'Instellingen CA-Module'.
6. Je ziet een menu verschijnen met een aantal opties. Kies 'nieuwe software' en druk op OK.
7. Er verschijnt een melding met de vraag 'wilt u de nieuwe software inladen'. Kies voor de optie 'ja'.
8. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CA-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
9. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CA-Module. Selecteer de optie 'module informatie' en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

## Technomate

1. Schakel eerst naar de zender BVN op kanaal 14. Hierna kun je beginnen met de update procedure.
2. Voor het installeren van de nieuwe update voor de CI-module van de Technomate druk je op 'menu' op de afstandsbediening.
3. Voer de standaard pincode in. De standaard pincode is 0000.
4. Selecteer allereerst 'Common Interface' en vervolgens selecteer je 'CanalDigitaal'.
5. Je ziet een menu verschijnen met een aantal opties. Kies 'nieuwe software' en druk op OK.
6. Er verschijnt een melding met de vraag of u de nieuwe software wilt inladen. Kies voor de optie 'ja'.
7. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
8. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie 'module informatie' en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

## VU+

1. Schakel eerst naar de zender BVN op kanaal 14. Hierna kun je beginnen met de update procedure.
2. Bij het installeren van de update voor de CI module van de VU+ dien je allereerst te drukken op 'menu' op de afstandsbediening.
3. De volgende stap is het selecteren van de optie 'Setup' en vervolgens selecteer je de optie 'Softcam/CI'.
4. Druk vervolgens op de optie 'Common interface' en selecteer 'CanalDigitaal'.
5. Je ziet een menu verschijnen met een aantal opties. Kies 'nieuwe software' en druk op OK.
6. Er verschijnt een melding met de vraag of u de nieuwe software wilt inladen. Kies voor de optie 'ja'.
7. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
8. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie 'module informatie' en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

## Xtrend

1. Schakel eerst naar de zender BVN op kanaal 14. Hierna kun je beginnen met de update procedure.
2. Om de CI-module van de Xtrend te updaten dien je allereerst op de 'menu' knop te drukken op de afstandsbediening.
3. Selecteer 'Setup' en selecteer vervolgens 'SoftCam/CI'.
4. De volgende stap is het selecteren van de optie 'Canal Digitaal'.
5. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu 'nieuwe software' en druk op OK.
6. Bij de melding 'wilt u nieuwe software inladen' selecteer je de optie 'ja' en druk je op OK.
7. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
8. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie 'module informatie' en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.