HOE KUNT U DE HOMESHARE INSTELLEN MET DE SAB TITAN ONTVANGERS?

U kunt uw smartcard delen in uw huis met meerdere SAB Titan ontvangers via internet kabel. Wij raden u aan, 1 smartcard met de 3 ontvangers (1 master, 2 klant ontvangers). Alle ontvangers kunnen verschillende kanalen bekijken met de Homeshare functie. Satelliet signaal kabels zijn noodzakelijk voor elke ontvangers. Met de SAB Titan en SAB Ultimate ontvangers is het niet mogelijk om homeshare toe te passen.

Master ontvanger instellingen;

1- U drukt op de **MENU** toets daarna kiest u het **Internet** menu.



2- U kiest het Homeshare instellingen menu.

ŀ	HTTP update	
	FTP update	
Ser	ver instellingen	
Home	share instellingen	
loeg	angs instellingen	
vve	RSS Reader	

3- U kiest het HomecamD menu.

	tellingen		
	Homecamd		
OK Kiezen	MENU Menu verlaten	EXIT Beëindigen	

 4- U noteert Server IP nummer. Dit is het IP nummer van de master ontvanger.
U gebruikt dit IP nummer voor de klant ontvanger. U voert de poort van de HomecamD in het Server poort menu (tussen 1-65536)

B Homecamd		
Server IP		192.168.002.102
Server poort		10000
O Actief		OK
Protocol		HomeCamd 1.0
Opslaan	Client	
Wisselen	OK Kiezen	MENU Menu verlaten EXIT Beëindigen

- 5- U drukt op de OK knop om HomecamD te activeren.(U ziet de groene bal naast dit menu).

	amd		
Server IP		192.168.002	.102
Server poo	rt	10000	
Actief		OK	
Protocol		HomeCame	11.0
Opslaan	Client		
Wisselen	OK Kiezen	MENU Menu verlaten	EXIT Beëindigen

6- U kiest de HomecamD 1.0.

E	Homecamd					
	Server IP			192.168.0	002.102	
	Server poort			1000	00	
0	Actief			Oł	K	
	Protocol		•	HomeCa	imd 1.0	
					and a second	-
Ор	slaan	Client				
	Wisselen	OK Kiezen	MENU Menu ve	erlaten	EXIT Beëindigen	

7- U kunt alle gegevens opslaan met de rode (**Opslaan)** knop. Master instellingen gereed.

Homecamd				
Server IP			8.002.102	
Server poort		1	0000	
Actief	Gegevens worden opp	ueslagen au b Wachten	K	
Protocol			amd 1.0	
Opslaan	Client			
∢→ Wisselen	OK Kiezen	MENU Menu verlaten	EXIT Beëindigen	

Instellingen van de Klant ontvanger;

8- U drukt op de **MENU** toets daarna kiest u het **Internet** menu.



9- U kiest het Server instellingen menu.

MainMenu				
	Netwe	rk lokale instellingen		
		HTTP update		1
		FTP update		1000
	Se	erver instellingen		
	Hom	eshare instellingen		1000
	Toe	gangs instellingen		
	W	eather Forecast		1000
		RSS Reader		1
				100
Kiezen	OK Invoeren	MENU Menu verlaten	EXIT Beëindigen	
▼ Niezen	OK	MENO MENU VENALEN	Extr Beenhaigen	

10- U drukt op de gele knop voor Wijzigen.

	nstellingen				
Server 1	2 3 not active	4 5	6 7	8	
0 0035. Gecode	erde kana			L90% Q71	
Groep	Conieuw starten	🥅 Wijzigen	Ping	Actief	
i Informatie	C:/hsdata.cfg	EPG Nass cfg do	wnloa		



11- U voert de IP nummer van de master ontvanger in het Server Naam menu met de OK knop. Daarna drukt u op de rode knop voor Bevestigen.

12- U voert de poort van de master ontvanger in het **Service poort** menu.

Server naam		192.168.2.102
IP		000.000.000
Service poort	1	<u>1</u> 0000
Gebruikersnaam		dummy
Wachtwoord		dummy
DES Key		01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Actieve server		ok
Emm activeren		ok
Emulator		HomeCamd
Opsiaan	Terugzetten	Kopieer gegevens van ander

13- Als u Homeshare wilt gebruiken, druk op de OK knop op het Actieve server menu.(U ziet de groene bal naast dit menu).

A		
Server instellingen		
Server naam		192.168.2.102
IP		000.000.000
Service poort		10000
Gebruikersnaam		dummy
Wachtwoord		dummy
DES Key		01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Actieve server		ok
Emm activeren		ok
Emulator		HomeCamd
Opslaan	🔚 Terugzetten	Kopieer gegevens van ander
Invoeren		

14- U kiest HomcamD 1.0 in het Emulator menu.

Server naam		192.168.2.102
IP		000.000.000
Service poort		10000
Gebruikersnaam		dummy
Wachtwoord		dummy
DES Key	(01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Actieve server		ok
O Emm activeren		ok
Emulator		HomeCamd
Opslaan	Terugzetten	Kopieer gegevens van andere

15- U kunt alle gegevens opslaan met de rode (**Opslaan)** knop.

	Server naam		192.168.3.177
	IP		000.000.000
	Service poort		10000
	Gebruikersnaam		dummy
	Wachtwoord		Immy
	DES Key	Gegevens worden opgeslagen, a.u.b. w	7 08 09 10 11 12 13 14
0	Actieve server		ok
	Emm activeren		ok
	Emulator		HomeCamd
	Dpslaan	Terugzetten	Kopieer gegevens van andere serve

16- Uw ontvanger zal verbinding maken met de master ontvanger. Als u Connect Ok, working ziet, is de Homeshare verbonden, vervolgens zult u CW ok zien. Uw ontvanger is met succes verbonden. U kunt dit menu verlaten met de Exit knop.

Server	instellingen				
L Server 1 (2010-111-15 (2010-111-15) (2010-111-15) (2010-111-15)	2 3 connect ok , working 23/02/43 Server[1] Send 23/02/43 Server[1] Get of	4 5	03e4 table 81 1 03e4 table 81 1 03e4 table 811 cw.OH		0%
Groep	Conieuw starten	Wijzigen	🧱 Ping	Actief	
7 Informatie	ၛ C:/hsdata.cfg	EPG Nass cfg do	wnloa		