

New-KF enigma2 für UFS-922 (ALPHA-RELEASE!!!)

KNOWN BUGS:

- Display: Ab und zu keine Aktualisierung (wenn Display-time aus is!)
- Bei Pillarbox springt das Bild (just scale benutzen, default)
- CAMs funktionieren nur unten und wenn sie nach start von E2 nochmal rausgenommen werden
- einige SR gehen noch nicht, sollte aber auf Astra 19.2 und Hotbird kein Problem sein
- FritzCall geht nur Phonebook aus FritzBox lesen, nicht internal!
- NetCaster (NOCH SEHR EXPERIMENTELL! GEHT NUR AUS FAVORITEN UND BEI EXIT HÄNGT SICH 922 WECH!!)
- ab und an kommt auf **rot** "plugins" statt "kfpanel" (rc-driver problem?)
- ab und an geht menutaste nich und menu geht erst nach zigmal drücken auf (selten, und ebenfalls rc-driver-problem?)
- ab und an kommt beim zappen fenster mit: „pat in sid not found“ aber sender geht trotzdem! (eure settings einspielen und lamedb auf des nötigste verkleinern hilft da etwas!)
- bei firstwizzard tunerconfig **überspringen und „Assistent beenden“** wählen und nach ende aus OSD heraus einstellen, ansonsten kommt **greenscreen**

Rausgeflogen ist:

- epg.dat (sym nach tmp)
- standby
- gui restart
- scart-videorekorder
- parental control/PIN
(verursachte alles nur mehr probleme als wirklich von nutzen!)

inlcuded/new:

- kfpanel
- nemesis-default-skin
- new-kf-HD-skin
- new-kf-shadow-HD-skin
- new-kf-displaytime (inkl. extLCD support zum ein ausschalten bei bedarf)
- **fanspeed kann auf 500 oder 1000 via osd gesetzt werden**
- amount oder alternativ **fixmount** via osd für sda2+3+5
- **subservices (Portalseiten) sind nun auf 2mal gelb!**
- fsck für sda2+3+5 sind immer aktiv und werden alle 2 boots/shutdowns ausgeführt (sicherheits-/stabilitätsgründe!!!)
- **FritzCall**-plugin (neue version!)
- **NETCASTER, internetradiostreaming**
(NOCH SEHR EXPERIMENTELL! GEHT NUR AUS FAVORITEN UND BEI EXIT HÄNGT SICH 922 WECH!!!)
- picon (nur en paar ca. 80)
- radio/tv switch auf **blau**
- aspect ratio auf **grün**
- bouquetsswitch ohne ok mit pfeil links/rechts
- extensions auf **rot+blau**
- duckbox-webinterface inkl. Streaming
- aktuelle matze-settings für astra+hotbird inkl.

Screenshots:

<http://img527.imageshack.us/img527/4541/dump.png>

<http://img523.imageshack.us/img523/4541/dump.png>

<http://img23.imageshack.us/img23/4541/dump.png>

<http://img23.imageshack.us/img23/1583/dumpp.png>

<http://img14.imageshack.us/img14/5193/dumpy.png>

<http://img135.imageshack.us/img135/4541/dump.png>

<http://img10.imageshack.us/img10/4541/dump.png>

<http://img10.imageshack.us/img10/8541/dumpe.png>

<http://img523.imageshack.us/img523/8792/dumpn.png>

<http://img517.imageshack.us/img517/4541/dump.png>

Installations-Anleitung:

1. ufs922-new-kf-enigma2-kf.tar.gz am pc entpacken

1.1 `install_E2.sh` und `new-kf-ufs922-e2.tar.gz` kopieren mittels ftp nach:

`/ftproot/media`

(ftplogin: user: root pw: 0000)

1.2 telnetverbindung zur 922:

`cd /mnt/hdd0/media`

`./install_E2.sh`

2. ETH - Bootargs setzen:

2.1 nach firstwizzard-ende:

2.1.1 `rot-setup-netzwerksetup`:

hier alle einträge machen wie `ip`, `gw`, `dns`

ok-taste und mit back-taste ganz rausgehen, nicht netzwerk neustarten auswählen!

2.1.2 Bootargs mit ETH anpassen:

nachdem `rot-setup-netzwerksetup` gemacht wurde wie unter 3.1.1 beschrieben:

`rot-scriptexecutor-11-SETARGS-ETH` script ausführen

es rebootet von alleine und eth sollte nun gehen mit euren eigenen ip-einstellungen...!

2.1.2.2 Bootargs **bei bedarf wieder auf ORIG** setzen:

`12-SETARGS-ORIG` ausführen

2.1.2.3 von ORIG wieder zu E2:

telnet:

wenn noch keine `start.sh` in `/config` bei euch liegt...

`cp /app/start.sh /config`

wenn die dann dort liegt:

`vi /config/start.sh [enter]`

i-taste auf eurer tastatur drücken

`/usr/sbin/telnetd -l /bin/sh`

`(sleep 20; cp /mnt/hdd0/media/etc/fw_env.config /etc) &`

`/app/app/Launcher &`

esc-taste auf eurer tastatur drücken

`:wq [enter]`

`sync [enter]`

`reboot [enter]`

um nun wieder E2 args zu setzen:

`/mnt/hdd0/media/var/usr/script/orig_to_e2 [enter]`

es rebootet von alleine und E2 sollte booten

**KEINERLEI GARANTIE SEITENS
KF-TEAM AUF
KORREKTHEIT/VOLLSTÄNDIGKEIT,
UND ES WIRD KEINERLEI
GEWÄHRLEISTUNG AUF EVTL.
DURCH DIE SOFTWARE ODER
FALSCHER HANDHABUNG
ENTSTEHENDE GERÄTEDEFEKTE
ÜBERNOMMEN!!!
@YOUR OWN RISK!**

very very special big THX to: TDT-TEAM

Greetings, thx to:

**pinky1981
max
mgck
aliabdul
ihad-forum
dm-cvs**

**....
and all other people who be worked on this great image!!!**

Viel Spass wünscht....

KF-TEAM