

Uitleg hoe een 10 in 1 switch aan te sluiten op de Dreambox

Hier de configuratie van een 10 in 1 switch op een dreambox 7000S

Ga met de a.b. van de DB naar instellingen

dan naar service zoeken

vervolgens satellietconfiguratie

plaats hier de satellieten die je wilt ontvangen +1 extra

ga nu op lnb van de extra satelliet staan en druk op ok. zet deze op 0

neem dan de lnb die je op 1 wilt zetten bv. 28,2 astra 2 zet deze op 1

druk nu op de blauwe knop (volgende pagina)

vul hier in;

1? ? ?Toneburst? ? ? ? ? ? ? ? geen

2? ? ?Diseqc modus? ? ? ? ? ?1.1

3? ? ?diseqc parameters? ? ?none

4? ? ?diseqc repeats? ? ? ? ? geen

5? ? ?uncommitted switch? input 1

6? ? ?sequence repeat? ? ? ?geen kruisje

7? ? ?cmmandos wisselen? geen kruisje

8? ? ?fast diseqc? ? ? ? ? ? ?wel kruisje

dan groene knop (opslaan)

nu de volgende lnb bv. 19.2 Astra 1

zet deze op lnb2

weer blauwe knop en vul alles hetzelfde in als bij lnb1 behalve bij nummer 5 hier komt? input 2 te staan,? ?

doe dit voor alle lnbs en druk dan bij de laatste lnb 2x op opslaan en alles staat er in

in het begin heb je een willekeurige satelliet op lnb 0 gezet dit is omdat de DB bij nul begint te tellen en de switch bij 1

zo voorkom je vervelende fouten want input 1 is dan ook lnb 1

Met dank aan De Piet die het spits afgebeten heeft met deze switch in combinatie met de Wavefrontier T90?