

Zubehör

UNYSAT-Universal-LNBs

UNYSAT-Universal-V/H-LNB

Digital-LNB für den Ein-Teilnehmer-Empfang



UNYSAT-Universal-Twin-LNB

Digital-LNB für den Zwei-Teilnehmer-Empfang



Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	7,5 x 13 x 17,5	10 x 22,5 x 19
Gewicht	0,28kg	0,3kg

Modell Art.-Nr. EAN

UNYSAT-Universal-V/H-LNB	0000/8800	4019588088009
--------------------------	-----------	---------------

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	7,5 x 13 x 17,5	10 x 22,5 x 19
Gewicht	0,44kg	0,5kg

Modell Art.-Nr. EAN

UNYSAT-Universal-Twin-LNB	0000/8882	4019588088825
---------------------------	-----------	---------------

Stromversorgung

- Spannungsversorgung vertikal: 11,5 - 14,5 V
- Spannungsversorgung horizontal: 16 - 19 V
- Stromverbrauch: 190 mA - max. 250 mA (Quatro-LNB)

Ausgangsfrequenzbereich

- Unterer Frequenzbereich: 950 - 1950 MHz
- Oberer Frequenzbereich: 1100 - 2150 MHz

Eingangsfrequenzbereich

- Unterer Frequenzbereich: 10,7 - 11,7 GHz
- Oberer Frequenzbereich: 11,7 - 12,75 GHz

LOF

- Unterer Frequenzbereich: 9,75 GHz $\pm$ 3MHz
- Oberer Frequenzbereich: 10,6 GHz $\pm$ 3MHz

Rauschmaß

- Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max. (0,7 bei Universal-V/H-LNB)
- Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max. (0,7 bei Universal-V/H-LNB)

Zubehör

UNYSAT-Universal-LNBs

UNYSAT-Universal-Quatro-LNB

Digital-LNB für den Mehr-Teilnehmer-Empfang mit der Verteilung durch einen Multischalter



UNYSAT-Universal-Quatro-Switch-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang



Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	7,5 x 13 x 17,5	10 x 22,5 x 19
Gewicht	0,44kg	0,5kg

Modell	Art.-Nr.	EAN
UNYSAT-Universal-Quatro-LNB	0000/8880	4019588088801

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	7,5 x 13 x 17,5	10 x 22,5 x 19
Gewicht	0,44kg	0,5kg

Modell	Art.-Nr.	EAN
UNYSAT-Universal-Quatro-Switch-LNB	0000/8980	4019588089808

Stromversorgung

- Spannungsversorgung vertikal: 11,5 - 14,5 V
- Spannungsversorgung horizontal: 16 - 19 V
- Stromverbrauch: 190 mA - max. 250 mA (Quatro-LNB)

Ausgangsfrequenzbereich

- Unterer Frequenzbereich: 950 - 1950 MHz
- Oberer Frequenzbereich: 1100 - 2150 MHz

Eingangsfrequenzbereich

- Unterer Frequenzbereich: 10,7 - 11,7 GHz
- Oberer Frequenzbereich: 11,7 - 12,75 GHz

LOF

- Unterer Frequenzbereich: 9,75 GHz $\pm$ 3MHz
- Oberer Frequenzbereich: 10,6 GHz $\pm$ 3MHz

Rauschmaß

- Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max. (0,7 bei Universal-V/H-LNB)
- Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max. (0,7 bei Universal-V/H-LNB)