

HOE KUNT U NIEUWE SW DOWNLOADEN OP UW SAB TITAN ONTVANGER VIA INTERNET?

1- Sluit de internet kabel aan op uw ontvanger. U drukt op de **Menu** knop en daarna kiest u het **Internet** menu.

MainMenu
Internet
🖆 i 📐 i 🕉 i 🔅 i 🛃 i 🌀 i 🛃 i 🧭

2- U kiest het HTTP Update menu.

N	etwerk lokale instellingen	
	HTTP update	
	FTP update	
	FTP	
	Server instellingen	
	Net server instellingen	
	Toegangs instellingen	



a) Handmatige Update.

1- U kiest het Handmatige Update menu.

HTTP update			
	Handmatige upda	ate	
	Automatische upo	late	
Kiezen	OK Invoeren	EXIT Beëindigen	

2- U voert website op URL menu in.

Handmatige u	pdate		
URL Update mode		http://www.sabs. Software:	atellite ni/software/a.abs
Update	OK Kiezen	MENU Terug	EXIT Menu verlaten



3- U drukt op rode (Update) knop. U kunt update modus selecteren met het Update mode menu. U kunt kiezen uit: Software + bootlader, Software met zenderlijst en instellingen, software zonder zenderlijst, zenderlijst, daarna drukt u op de OK knop.

R .	
V Handmatige update	
URL	http://www.sabsatellite.nl/software/a.abs
Update mode	Software zonder zenderlijst
	Software + bootloader
	Software met zenderlijst en instellingen
	Software zonder zenderlijst
	Zenderlijst
date	
Frama wijizigen OK Kiezen	MENU Terug EXIT Menu verlaten

4- Er wordt gecontroleerd of de software juist is en vervolgens start het uploaden op de ontvanger. Wacht totdat het downloaden is voltooid.

E	Oupdate proces			
		Oude versie	Nieuwe versie	10000
	Bootloader	M3602A 1.1.3	M3602A 1.1.3	and the second
	Software zonder zenderlijst	060004001290	060004001290	the second second
				The second
	Downloaden			679/
				0770
				The states
				1112
EXIT	Beëindigen			



 5- Nadat het downloaden van de software is voltooid, verschijnt de tekst:
"Update succesvol, Opnieuw starten". Uw ontvanger zal herstarten met de nieuwe sw.

Bootloader Software zonder zenderlijst Programmeren	Oude versie M3602A 1.1.3 060004001290 Update succesvol, opnie	Nieuwe versie M3602A 1.1.3 060004001290 uw starten!	100
EXIT Beëindigen			

b) Automatische update

1- U kiest het Automatische update menu.

HTTP update			
	Handmatige up	odate	Contract of the
	Automatische u	pdate	
Kiezen	OK Invoeren	EXIT Beëindigen	



2- Uw ontvanger zal verbinding maken met de server. U selecteert de sw.

Automatische update			
Bestandsnaam index.php?download=SAB_TIITA SAB_TITAN_II_1.3.11.abs	Bestandstijd	Bestandsgrootte	
Update	MENU Terug	EXIT Menu verlaten	

3- U drukt op rode (Update) knop. U kunt update modus selecteren met het Update mode menu. U kunt kiezen uit: Software + bootlader, Software met zenderlijst en instellingen, software zonder zenderlijst, zenderlijst, daarna drukt u op de OK knop.

Bestandsnaam Index.php?download=SAB_TITAN_ SAB_TITAN_II_1.3.11.abs	Bestandstijd Software Software Software Zenderlij	Bestandsgrootte e + bootloader e met zenderlijst en instellingen e zonder zenderlijst ist	
Update	ug	EXIT Menu verlaten	



4- Er wordt gecontroleerd of de software juist is en vervolgens start het uploaden op de ontvanger. Wacht totdat het downloaden is voltooid.

Bootloader Software zonder zenderliist	Oude versie M3602A 1.1.5 060004001311	Nieuwe versie M3602A 1.1.5 060004001311	
Downloaden			43%

5- Nadat het downloaden van de software is voltooid, verschijnt de tekst: "Update succesvol, Opnieuw starten". Uw ontvanger zal herstarten met de nieuwe sw.

Update proces			
	Oude versie	Nieuwe versie	
Bootloader	M3602A 1.1.5	M3602A 1.1.5	
Software zonder zenderlijst	060004001311	060004001311	
Programmeren			100
	Update succesvol, opnie	uw starten!	
EXIT Beëindigen			
EXIT Beëindigen			
EXIT Beëindigen			