

Kopieer het bestand cables.xml naar /etc/tuxbox en herstart de ontvanger.

Tunerinstellingen:

Ga naar Instellingen > Zenders zoeken > Tunerconfiguratie > Kies de DVB-C tuner

Tunertype	DVB-C
Configuratiemodus	geactiveerd
Netwerk ID	43146
Gebruikte zoekmethode	Provider
Zoek op provider	Ziggo (vm. UPC) 43146 Zuid Holland (HE Rotterdam)

Vul Netwerk ID in (zie het commentaar bovenin cables.xml, te openen met bijv. Notepad++, voor de Netwerk ID's van diverse kabelnetten).

Kies 'Provider' bij 'Gebruikte zoekmethode'.

Kies bij 'Zoek op provider' de juiste provider.

Kies opslaan (groen).

Doe dit voor elke DVB-C tuner.

Handmatig scannen:

Menu > Instellingen > Handmatig zoeken

Wil je één kanaal scannen, vul dan als volgt in:

Tuner	Tuner A: SI2169 (DVB-C)
Zoekmodus	Vooraf ingestelde transponder
Transponder	124.0 MHz Auto 6900 256-QAM
Netwerk doorzoeken	nee
Voor zoeken alle zenders wissen?	ja
Alleen FTA zenders scannen	nee

Desgewenst 'Voor zoeken alle zenders wissen?' op 'ja' zetten waarmee alleen op dat kanaal de eerder ingescande zenders gewist worden voordat de nieuwe zenders ingescand worden.

Wil je alle kanalen scannen:

Tuner	Tuner A: SI2169 (DVB-C)
Zoekmodus	Compleet
Netwerk doorzoeken	ja
Voor zoeken alle zenders wissen?	ja
Alleen FTA zenders scannen	nee