OTA SERVICE DENSON SATELLIETONTVANGERS

DS-500 12V/24VDC (230VAC)



DS-200 230VAC

LET OP ! Dat de OTA van de DS200 en DS500 evenredig loopt met de even- en oneven dagen is een vergissing. Dit verspringt zodra de maand bestaat uit 31 dagen !!

OTA service DS-500	SW-versie 200211
OTA service DS-200	SW-versie 200111

Schema voorbeeld t/m 31 mei 2009

Duur download ongeveer 10 - 15 minuten

MODEL:	STARTDATUM	DAG	STARTTIJD OTA (uur)
DS-200	1-5-2009	vrijdag	02.00
DS-500	2-5-2009	zaterdag	02.00
DS-200	3-5-2009	zondag	02.00
DS-500	4-5-2009	maandag	02.00
DS-200	5-5-2009	dinsdag	02.00
DS-500	6-5-2009	woensdag	02.00
DS-200	7-5-2009	donderdag	02.00
ETCETC	ETCETC	ETCETC	ETCETC

NB: ZORG DAT TIJDENS DE SOFTWARE WISSELING NIET EEN SOFTWARE DOWNLOAD WORDT UITGEVOERD. DE ONTVANGER WORDT DAN ONHERSTELBAAR BESCHADIGD !

De voormalige ADIMO ontvangers kunnen mee profiteren met deze OTA Service van de DENSON's.

• Eerst zullen de parameters in het menu OTA Handmatig moeten worden aangepast.

OTA PARAMETERS:

· LNB frequentie	10600
· LNB Power	ON
· DiSEqC	Port 1
· 22 KHz	ON
· Frequentie	12604
· Polarisatie	Н
· Symbol Rate	22000
· PID	1282

Procedure Handmatige Download OTA Software

Ca paar Hoofd Manu - Salactoor INSTALLATIE N OK
- Ga fidal Hourd Meriu - Selecteer INSTALLATTE VOK.
- Selecteer GEAVANCEERDE INSTALLATIE ► OK.
- Voer pincode in " 0000 ".
- Ga naar UPDATE SOFTWARE DMV OTA 🕨 OK.
- Selecteer HANDMATIG UPDATEN ► OK.
- Voor DENSON: Selecteer START UPDATE ► OK.
De update start nu.
- Voor Adimo: Verander PID in 1 2 8 2 door erop te staan
en middels de Nummerieke toetsen van de AB deze in te
te geven. Selecteer START UPDATE ► OK.

LET WEL !!

De Adimo ontvangers zullen na het downloaden van de nieuwe sw het DENSON logo laten zien !

Zorg dat met name de SIGNAALKWALITEIT van uw installatie goed is. Deze moet minstens 70% zijn, anders kan de OTA download wel eens mislukken.



Bij GOEDE signaalkwaliteit ziet u een constant GELE balk rechtsboven in het OTA scherm

Bij SLECHTE signaalkwaliteit ziet u een LOPEND GEEL streepje lopen over de balk rechtsboven in het OTA scherm

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij uw leverancier / groothandel.

